

## 修订记录

| Date       | Version | Revision   |
|------------|---------|--|
| 2021/7/28  | 2       | 1. 支持 NTP 和时区配置..<br>如果不关注上述特性，则不用升级操作系统   |
| 2018/04/27 | 1       | 1. 支持 Web 网页快刷示波器界面<br>2. 支持更多版本的 USB WIFI 网卡 TL_WN725N<br><br>如果不关注上述特性，则不用升级操作系统         |
| 2017/9/6   | 0       | 1. SDS1xx4X-E 软件中 操作系统程序和 ADS 程序是独立管理的。设备 ADS 程序版本低于 6.1.25R1，系统信息的软件版本号，显示四段，不显示操作系统版本 ID |

## 版本兼容性

| Source Version | Object Version | Compatibility |
|----------------|----------------|---------------|
| 0              | 2              | Yes           |
| 0              | 2              | Yes           |

## 升级指导

不管 ADS 程序版本是多少，SDS1xx4X-E 均支持升级操作系统。

升级操作系统，U 盘支持 8G 和 32G 两种。

### ◆ 升级步骤

- 1、把 SDS1xx4X-E\_OSV2.zip 文件解压缩到 U 盘的根目录下
- 2、关机状态下，把 U 盘插入到 SDS1xx4X-E，然后上电（设备会自动检测 U 盘，烧录操作系统相关的文件）
- 3、等待设备启动完成，拔出 U 盘
- 4、确认升级成功：查看设备的系统信息，版本号显示成 2，表示操作系统版本号是 V2，升级已经成功。如果您的设备无法显示操作系统版本号，请升级 ADS 程序版本到 6.1.25R1 及以上版本。

```

开机次数:
    401
软件版本:
    6.1.37R6
Uboot-OS版本:
    82
FPGA版本:
    2021-07-12
硬件版本:
    01-04
产品型号:
    SDS1204X-E
  
```

- 5、删除 U 盘里的升级文件，避免后续产生误升级