

SPD3000 升级说明

软件升级通过上位机软件 EasyPower（请前往鼎阳科技官网

<https://www.siglent.com/download/software/?Proid=27> 下载）进行升级。

EasyPower 以 NIVISA 作为驱动，在使用 EasyPower 之前，需要安装 NI-VISA。请到以下地址下载或联系我们。（<http://www.ni.com/download/ni-visa-16.0/6184/en/>）

1. 确认连接好 USB 线缆，打开 EasyPower 软件，并确认和机器连接上；
2. 点击菜单栏“version”选项进入“Upgrade”子菜单，进入 USB 固件升级的对话框，并且在 UpgradeFile 选择要升级的文件，文件的后缀名为“.ADS”，然后再 ConnectType 对话框内选择“USBTMC”进行连接；
3. 点击 Upgrade 按钮升级即可，升级完成后在软件对话框点击“确认”，仪器会自动重启并自动运行升级之后的软件版本。